

## CZ095402

### Transdutor de medição • Contadores de tempo decorrido

Contador de tempo, 0.01h...99999h, 24x51x48mm, Sistemas alimentados por bateria, 8 décadas, Adição, Ligaç o de parafuso 8pin, IP65, Pl stico

incluindo Anel de vedaç o



Os contadores de tempo decorrido s o vers teis. As mais variadas tarefas operacionais podem ser resolvidas atrav s de contadores de horas de funcionamento simples para o atraso de in cio ou paragem de sinais de comuta o at  ao cron metro na gama dos milissegundos com limiar de comuta o ajust vel. Para al m dos aparelhos b sicos com ajustes fixos, os multitalentos podem ser configurados com par metros e fun es atrav s de interruptores DIP ou teclado de membrana.

#### Caracter sticas el ctricas

N�mero de d�cadas	8
N�mero de intervalos de tempo	2
Ecr�	Ecr� LCD
Intervalo de visualiza�o Intervalo de tempo	0,01h...99999h
Concep�o da liga�o el�ctrica	Liga�o de bra�adeira
Execu�o da entrada de sinal A	10-260V AC/DC
Execu�o da entrada de sinal B	10-260V AC/DC
N�mero de postes	8
Fun�o de reposi�o	Bot�o/entrada de reinicializa�o
Sistemas alimentados por bateria	Sim

#### Caracter sticas mec nicas

Largo	48 mm
Profundidade de instala�o	48 mm
Altura	24 mm
Temperatura de armazenamento	-20 - 70 �C
Comprimento	51 mm
Tipo de montagem	Instala�o do painel frontal
Classe de protec�o (IP)	IP65
Material do inv�lucro	Pl�stico
Temperatura ambiente	-10 - 55 �C

#### Outras caracter sticas

Humidade relativa (sem condensac�o)	0 - 85 %
Fun�es de contagem	Adi�o

**Classificação**

ETIM 8	EC001641 Contador de horas de funcionamento
--------	---

**Mais**

Grupo de produtos IPF	500 contadores
dimensões da embalagem	125 x 70 x 40 mm
Peso bruto	69 g
Número da pauta aduaneira	90291000
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3  
ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.