

## LT120391

### Accessoires • Fibres optiques pour capteurs de couleurs - Détecteurs

Fibre optique bouton-poussoir, 1,2m, tête : aluminium 30lang Ø10 ligne, sortie axiale de la lumière, conducteur : fibre de verre+silicone, embout : M18x1 plastique, -40-180°C



Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.

#### Caractéristiques électriques

Angle de flexion de la tête de détection	0 °
Longueur de la sonde	30 mm
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz   Kurzschlusschutz

**Propriétés mécaniques**

Exécution de la fibre	Multi
Forme de construction	Cylindre lisse
Largeur de la sortie de lumière	6
Diamètre 1 de la tête de détection	10
Diamètre de l'embout	22 mm
Diamètre du câble optique	7,5
Diamètre de la tête de détection	10 mm
Nombre de fibres	1
Pas de vis de l'embout	1 mm
Longueur	1200 mm
Longueur de l'embout	35 mm
Matériau de l'enrobage	Silicone
Matériau de l'embout	Plastique
Matériau du cœur de la fibre optique	Verre
Matériau de la tête de sonde	Aluminium
Hauteur de la sortie de lumière	1
Exécution du raccordement de la fibre optique	Raccord à vis M18
Dimension du filetage de l'embout	M18
Température ambiante	-40 - 180 °C
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	starke Erschütterungen/Bewegungen

**Propriétés optiques**

Sortie de la lumière	axiale
Forme du faisceau lumineux	Ligne

**Autres caractéristiques**

Convient pour	Capteurs de couleurs avec source de lumière blanche/ fibre optique
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge   starke Verschmutzung

**Classification**

ETIM 8	EC002651 Capteur à fibre optique/amplificateur à fibre optique
--------	----------------------------------------------------------------

**Autre**

Groupe de produits IPF	154 Fibres optiques (reconnaissance des couleurs)
Dimensions de l'emballage	123 x 77 x 25 mm
Poids brut	120 g
Numéro de tarif douanier	90011090
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Extrait de la gamme d'accessoires**

**AY000004**



Accessoires Capteur, Ø10mm, plastique, pour capteur 10mm, pour montage mural, fixation par vis

**AY000020**



Accessoires Capteur, Ø10mm, aluminium, pour capteur 10mm, pour montage mural, fixation par vis

**OF500180**



Capteur Optique, couleur, 36x50x50mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN symétrique (Push/Pull), connecteur M8 4 pôles, IP64, aluminium anodisé/anodisé, Avec connexion fibre optique, ΔE >= 0,5, 60kHz, 3 couleurs

**OF650080**



Capteur Optique, couleur, 36x65x65mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN push-pull, connecteur M9 8 broches, IP64, aluminium anodisé/anodisé, avec connexion fibre optique, ΔE >= 0,5, 60kHz, 3 couleurs

**AL000057**



Accessoires Fibre optique, lentille, lentille zoom, bouton-poussoir, reconnaissance des couleurs, M12x1 60long, pour bouton-poussoir, filetage externe, Sn : 8-20, aluminium+verre

**AL000058**



Accessoires Fibre optique, lentille, lentille zoom, bouton-poussoir, reconnaissance des couleurs, M18x1 51lang, pour bouton-poussoir, filetage externe, Sn : 20-60, aluminium+verre

**Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet**



**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

**Consignes de sécurité**

**/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.**

**/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.**