

Abmessungen **M12**
Länge 300mm



- ✓ **Kompakte Bauweise**
- ✓ **Schnell und einfach nachrüstbar**
- ✓ **kurzschlussfest**
- ✓ **LED-Anzeige**

ipf-signalumkehrstufen wandeln das Ausgangssignal eines Sensors so um, dass es den Erfordernissen einer nachfolgenden elektronischen Schaltung entspricht.

Mit dieser Umkehrstufe lassen sich pnp-Ausgangssignale invertieren. Aus einem Schließersignal wird ein Öffnersignal erzeugt.

Die Geräte finden überall dort Anwendung, wo ein Sensor oder Signalgeber mit erforderlichlichem Ausgangssignal nicht zur Verfügung steht.

Die Elektronik ist in einem Gehäuse in das Kabel integriert. Eingang und Ausgang sind jeweils mit PIN 4 der Dose bzw. des Steckers verbunden.

Zur Installation wird die Anschlussleitung einfach zwischen Sensor und Kabeldose gesteckt. Verschrauben Sie die Steckverbinder, um die angegebene Schutzart zu erreichen!

Technische Daten

VY030224

Betriebsspannung	10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	< 20mA
Eingang	PNP, no
Ausgang	PNP, nc
Ausgangsstrom	150mA
Schaltfrequenz	10kHz
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	M12-Dose gerade / M12-Stecker gerade

Artikelnummer: **VY030224**

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.