

AV000118

Spojovací technika • Kabely (metráž)

Příslušenství, kabelová koncovka, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), stínění, vhodné pro vlečný řetěz, oleje a chladicí maziva, prodává se na metry.



Tento propojovací kabel lze objednat na metry pro jednotlivé délky kabelů.

Plastový (PUR) plášť kabelu AV000118 s možností připojení vlečného řetězu se skládá ze 4 žil, z nichž každá má průřez 0,34 mm².

Elektrické vlastnosti

Stíněné	Ano
---------	-----

Mechanické vlastnosti

Izolace vodiče	Plast (PP)
Označení vodiče	Barva
Počet vodičů	4
Uspořádání vodičů	42 × 0,1mm
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Vnější průměr	5,5 mm
Poloměr ohybu (pružný)	55,5 mm
Poloměr ohybu (pevný)	27,75 mm
Barva pláště kabelu	černá
Třída vodičů	Kl.6 = lankový
ohýbací cykly	5 milionů cyklů
Torzní cykly	+/-180°/m, ≥ 1 milion cyklů
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-50 - 90 °C
Příp. vnější teplota kabelu, v pohybu	-25 - 90 °C
Chemicky odolné	Ano
Vhodné pro vlečný řetěz	Ano
Odolné vůči UV záření	Ano

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné vůči hydrolyze	Ano
Bez LABS	Ano
Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení	Ano
Bez silikonů	Ano
Odolný proti oleji podle EN 60811-2-1	Ano
Oleje a chladící maziva	Ano

Klasifikace

ETIM 8	EC003248 Napájecí kabel < 1 kV, pro pevné uložení
--------	---

Další

Skupina produktů IPF	854 Kabely, metráž
Rozměry balení	100 x 5 x 5 mm
Hrubá váha	42 g
Číslo zboží	85444991
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Výňatek z programu příslušenství

AV000130



Nářadí, Odizolovací kleště,
28x166x102mm, Průměr oblasti
odizolování 4,4-7mm, Plast

AV000132



Nářadí, Odizolovací kleště,
28x166x102mm, Průměr oblasti
odizolování 3,2-4,4mm, Plast

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.