

AV000140

工具 • 六角插口

工具, 扭矩扳手, 螺丝刀型号, 4 毫米内六角, 带刻度, 分辨率 0.05Nm

包括 调节扳手, 扳手插件, WAF 13, 扳手插件, WAF 9



扭矩扳手, 例如用于将连接电缆安全地连接到配电终端。拧紧的扭矩可以用附带的调整扳手来设置。调整范围在0.4和1Nm之间。交货范围中包括一个WAF9mm的扳手插座 (用于M8电缆连接器/插座) 和一个WAF13mm的扳手插座 (用于M12电缆连接器/插座)。

电气特性

显示	机械秤
声学信号的类型	机械的噼啪声

机械特征

缩放的准确性	6 %
长度	236 mm
用于调整尺寸的步骤	0.05 牛
可调节的扭矩	0,4 - 1 牛

其他特点

型号	六角插座
----	------

种类

ETIM 8	EC002132 扭矩扳手
--------	---------------

更多

IPF产品组	900个配件
包装尺寸	220 x 50 x 50 mm
总重量	234 g
海关税号	82041100
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒
, SW13

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。